


PRISE A VIS STANDARD 4 BROCHES

*Tx Ancienne génération

NC 514




- 1 : AUDIO
- 2 : MASSE
- 3 : Rx
- 4 : Tx

CYBERNET

Betatek, Bristol, Colt, Cybernet, Elek, Euro CB, Excalibur, Formac, Hallicrafters, Ham, Jumbo, Lafayette, Major, Marko, Midland, Multitech, Pétruse, Rama, Saturne 40, Saturne 80, Scooper, Superstar, 2002, Tagra, Tristar

NC 514




- 1 : AUDIO
- 2 : MASSE
- 3 : Tx
- 4 : Rx

UNIDEN

Electronica SSB 360, Galaxy Saturn, Palomar SSB 500, Président - Jimmy*, Johnny* (micro électret), François*, Valéry*, Wilson*, Herbert*, JFK*, SS 120*, Jack*, Grant*, Jackson*, Rinard*, Franklin*, SS 360*, Benjamin (micro dynamique) - Sbe, Stalker, Superstar, Stag, Vice-Président Franck, Vice-Président Marc

PRISE A VIS STANDARD 5 BROCHES

NC 516




- 1 : AUDIO
- 2 : MASSE
- 3 : Rx
- 4 : COMMUN
- 5 : TX

UNIDEN

"Président" Sbe LCMS 8 Sbe LCBS 8 Superstar 360 "Stalker"


NC 516



- 1 : AUDIO
- 2 : MASSE
- 3 : Rx
- 4 : Tx
- 5 : UP/DOWN

EURO CB


NC 516



- 1 : AUDIO
- 2 : MASSE
- 3 : Tx
- 4 : UP
- 5 : DOWN

Président Lincoln Empereur Shogun

NC 516




- 1 : AUDIO
- 2 : MASSE (AU COMMUN "4")
- 3 : Rx
- 4 : Raccordée au "2"
- 5 : Tx

Variante Président, SBE, Stalker.

PRISE A VIS STANDARD 6 BROCHES

NC 518




- 1 : AUDIO
- 2 : Rx
- 3 : Tx
- 4 : UP/DOWN
- 5 : MASSE
- 6 : +12 volts

EURO CB et PRÉSIDENT

Johnson, James et George

NC 518




- 1 : AUDIO
- 2 : Rx
- 3 : Tx
- 4 : Non utilisé
- 5 : MASSE
- 6 : +12 volts

VARIANTE PRÉSIDENT

Jimmy, Johnny, Harry (micro électret) sans UP/Down. Taylor, Valéry, Wilson, Herbert, Robert, JFK, Grant, Richard, Jackson, MC6700 (micro dynamique)

NC 518



- 1 : MASSE
- 2 : AUDIO
- 3 : Tx
- 4 : Rx
- 5 : UP
- 6 : DOWN

GALAXY SATURN TURBO

RCI 2950 RCI 2970


NC 518



- 1 : AUDIO
- 2 : MASSE
- 3 : Rx
- 4 : Tx
- 5 : UP
- 6 : DOWN

MIDLAND ALAN 28

NC 518



- 1 : AUDIO
- 2 : MASSE
- 3 : Tx
- 4 : UP
- 5 : DOWN
- 6 : Rx

EMPEREUR SAMURAI

FICHE "DIN" à 5 BROCHES

DIN 5



- 1 : NON CONNECTÉE
- 2 : Tx
- 3 : MASSE
- 4 : MASSE
- 5 : Rx

HY-GAIN

DIN 5



- 1 : AUDIO
- 2 : Tx
- 3 : MASSE
- 4 : MASSE
- 5 : Rx

MIDLAND

77.009
77.104
77.112

DIN 5



- 1 : Audio
- 2 : Tx
- 3 : NON CONNECTÉE
- 4 : MASSE
- 5 : Rx

MAXCOM

Inteka, Irradio, Jaws, Lara

DIN 5



- 1 : Rx
- 2 : MASSE
- 3 : NON CONNECTÉE
- 4 : AUDIO
- 5 : Tx

SBE

DIN 5



- 1 : AUDIO
- 2 : Tx
- 3 : UP/DOWN
- 4 : MASSE
- 5 : Rx

MIDLAND

77.114

DIN 5



- 1 : Tx
- 2 : Rx
- 3 : BF-(HP)
- 4 : NON UTILISÉE
- 5 : Rx

MIDLAND

77.805

DIN 5



- 1 : AUDIO
- 2 : Tx
- 3 : MASSE
- 4 : NON UTILISÉE
- 5 : Rx

PRÉSIDENT HARRY, TAYLOR

Hy-Gain, Marko, Wagner

CABLAGES STANDARDS

MICROS ASTATIC

Audio = fil blanc
Masse = fil bleu + tresse de blindage
Emission = fil rouge
Réception = fil noir
(Fil jaune non utilisé)

MICROS KENWOOD MC 80 ET MC 85

Audio = fil blanc
Masse = fil noir + tresse de blindage
Emission = fil rouge
Réception = pas de fil connecté
Up = fil bleu
Down = fil marron
(Fil vert non utilisé)

MICROS KENWOOD MC 60

Audio = fil jaune
Masse = fil vert + tresse de blindage
Emission = fil noir
Réception = pas de fil connecté
Up : fil bleu
Down : fil rouge

MICROS SADELTA

Audio = fil blanc
Masse = tresse de blindage
Emission = fil marron
Réception = fil vert
Alimentation + 12 volts = fil rouge